

Eingeben einer neuen Adresse in den LH90

Wenn Sie eine andere Adresse als die im Stapel vorhandenen verwenden wollen, blättern Sie durch den Stapel bis zur Anzeige einer Adresse, die Sie mit der neuen, gewünschten Adresse überschreiben wollen.

Beispiel: Überschreiben der Adresse 24 mit der neuen Adresse 798













Natürlich können Sie auch jede andere Adresse zwischen 0001 und 9999 verwenden, die Vorgehensweise ist gleich.

Wählen Sie durch mehrfachen Drücken der Taste "A" die Lokadresse aus, die Sie ersetzen wollen (Hier im Beispiel ist es die 24).



Im folgenden Beispiel haben wir die Adresse 24 ausgewählt. Sie soll nun durch die Adresse 798 ersetzt werden.

Überschreiben dieser Adresse:

| Taste | Display | Bemerkung |
|---|---|---|
|  | | |
|  | | Im Display sehen Sie die Anzeige des zuletzt gewählten Menüs. |
|  |  | Durch Drücken der Taste '1' gelangen Sie unmittelbar in die Eingabe einer neuen Adresse in den Stapel. Oben rechts blinkt der Punkt. |
|  |  | Drücken Sie nun die Taste 2 ⁶ so oft, bis an der Hunderterstelle eine "7" sichtbar ist. |
|  |  | Drücken Sie nun die Taste 3 ⁷ so oft, bis an der Zehnerstelle eine "9" sichtbar ist. |
|  |  | Drücken Sie nun die Taste 4 ⁸ so oft, bis an der Einerstelle eine "8" sichtbar ist. |
|  |  | Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Nun können Sie die Lok mit der Adresse 798 steuern. |